

表 1 引導燈具區分

依用途區分	按照大小分類			標示面 長邊與 短邊比	標示 面數	緊急 電源 區分	附加功能	標示面之 縱向尺度
	分級	標示面光 度 (cd)						
出口標示燈	A 級	A	50 以上	1 : 1 ~ 5 : 1	單面 2	內置型	減光 消燈 閃滅 音聲引導 複合顯示	400mm 以上
	B 級	BH	20 以上					200mm 以上
		BL	10 以上					400mm 未滿
C 級	C	1.5 以上	100mm 以上					
避難方向指示燈 (非地面嵌入型)	A 級	A	60 以上	5 : 1 或以上 型式	3	外置型	減光 消燈	400mm 以上
	B 級	BH	25 以上					200mm 以上
		BL	13 以上					400mm 未滿
C 級	C	5 以上	100mm 以上					
避難方向指示燈 (地面嵌入型)	B 級	BH	25 以上	2 : 1 ~ 3 : 1	單面		複合顯示	200mm 以上
		BL	13 以上					400mm 未滿
	C 級	C	5 以上					130mm 以上
								200mm 未滿

備註：1.標示面光度：係指常用電源點燈時其標示面平均亮度(cd/m²)乘以標示面面積(m²)所得之值(單位 cd)。

2.附有箭頭之出口標示燈僅限於 A 級、B 級。

3.作為避難方向指示燈使用之 C 級，其長邊長度應在 130mm 以上。